

# SecuriTEST™ PRO - CCTV/Tester de Seguridad



## Prestaciones en el SecuriTEST™ PRO:

- **Tests de nivel de video IRE y sincronismo**
- **Test de nivel de sonido a través de un micro incorporado, con indicador en pantalla**
- **Batería de Litio de alta capacidad**
- **Soporte de protocolos PTZ adicionales**
- **Maleta de transporte incluida**
  
- **Siete herramientas esenciales de CCTV –**  
Combina un tester de video CCTV, un controlador de cámaras PTZ, Multímetro digital, test de cable UTP, generador de patrón de video, analizador de protocolo PTZ y programador de cámara, en una única unidad de diseño compacto.
- **Ahorre Tiempo & Dinero –**  
Comprobación, apuntamiento, enfoque y programación de cámaras cuando se trabaja solo en campo. Ahorre tiempo por no tener que caminar hasta el centro de control para verificar el funcionamiento de cada cámara.
- **Diseño compacto –**  
Combina todas las herramientas de seguridad mas requeridas en una unidad portable y liviana. Pantalla LCD color de 2.5" (6.3cm) de alta definición con menú en pantalla para control/diagnóstico PTZ y resultados DMM (Multímetro Digital).
- **Analizador de protocolos PTZ –**  
Compatible con mas de 20 protocolos PTZ para medir y programar cámaras en campo. Decodifica e identifica señales de salida de la consola PTZ para ayudar a la detección/resolución de averías.

**SecuriTEST™ PRO es la herramienta todo-en-uno mas versátil para profesionales de instalación y mantenimiento de CCTV.**

Instaladores CCTV frecuentemente necesitan llevar consigo numerosas herramientas para completar su trabajo. SecuriTEST™ PRO combina las herramientas mas utilizadas en una única unidad fácil de transportar. Dado que todas las conexiones (video/comunicaciones/DMM) se conectan a una única unidad, SecuriTEST™ PRO elimina la necesidad de manipular varias unidades subidos a una esclera o elevador, haciendo que las condiciones de trabajo sean mucho mas seguras y productivas.

### Controlador PTZ

Control PTZ con direccionamiento para hasta 255 cámaras, mas de 20 protocolos y ratio de 4 baud con opción de comunicación RS422/485.



**IDEAL DataComm**

CUT

STRIP

TERMINATE

TEST

CERTIFY

# SecuriTEST™ PRO - CCTV/Tester de Seguridad

**SecuriTEST™ PRO** es un tester relativamente económico con todas las prestaciones importantes para un instalador. Incluye las funciones de testeo IRE y audio y un monitor color, controlador PTZ con capacidad de programación, analizador de protocolo, generador de patrones, DMM y testeo de cable UTP. Además SecuriTEST™ PRO ofrece testeo IRE (niveles de video y sincronismo), test de nivel de audio, una batería de Lito de larga duración, todo en un pack mas pequeño y liviano que el anterior.


El SecuriTEST™ PRO posee todas las prestaciones y funcionalidad que los técnicos CCTV necesitan para instalar, testear y mantener sistemas analógicos de cámaras de seguridad. SecuriTEST™ PRO también incluye una pequeña maleta flexible de transporte.



Funciones del SecuriTEST™ PRO		
Pantalla LCD color de 2,5" (6.3cm) para monitoreo de campo	Analizador de protocolo PTZ en tiempo real	Generador de patrones de test
Controlador PTZ	Programación de cámaras PTZ	DMM Multímetro Digital
Puertos de Entrada & Salida de video	Puertos de Entrada & Salida RS-422/RS485	Maleta de transporte incluida
<b>Protocolos soportados:</b> Pelco C, Pelco P (Spectra), Panasonic (WV-CS850), Samsung Techwin (SPD-2500), Samsung Electric (SCC-643), Honeywell Korea (ScanDome II, HSDN-251N), Hitron (Fastrak II), Kalatel ASCII (KTD-312), Sungjin (SJ100, SJ1000), Wonwoo Supermacy (DS series, WSJ series), Wonwoo (DRX Protocol, same as D-max Protocol), American Dynamics (AD RS-422), Oriental Electronic (ORX-1000), Dongwong (DV-SP360D – D-max, DV-255RXC – D-max), Dynacolor (DYC), Toshiba (SJ-1000), Hitachi (SJ-100), Kalatel DIGI, VCLTP		
<b>Tests de Nivel de Video &amp; Sincronización:</b> NTSC: Nivel de video 30-150IRE, Sincronización 30-42IRE / PAL: Nivel de video 200-1200mV, Sincronización 200-320mV		

Especificaciones del SecuriTEST™ PRO		
<b>Electronica:</b> Voltaje Entrada: 12VDC +/- 10%, 1A	<b>Video:</b> Formato de la señal: NTSC o PAL / Nivel de Video: 1Vpp, 140IRE	
<b>Control PTZ:</b> Rangos de Baudio: 2400-38400bps Comunicación de Datos: RS-422 or RS-485	<b>Testeo de cable UTP:</b> Detecta: Cables rectos/cruzados, abiertos, cortos, no-conectados	
<b>Multímetro:</b> Rangos de voltaje AC/DC: 0-400V auto, resolución 0.1 mV, seleccionable manualmente / Rangos de corriente AC/DC: 4mA, 400mA, 10A, seleccionable manualmente Resistencia: 40, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ohm, seleccionable manualmente / Continuidad: tono seleccionable / Rating de categoría IEC: Cat I		
<b>Fusible:</b> Entrada 400mA: 250V, 800mA / Entrada 10A: sin fusible	<b>Baterías:</b> Lithium-Polímero recargables	
<b>Tamaño:</b> 1.6x3.7x6.7in, 4.1x9.3x16.9cm (L x An x Al)	<b>Peso con baterías:</b> 0.82lbs, 371g	<b>Tipo de baterías:</b> 1 x 3.7V LiPo, 2000mAh
<b>Ciclos de carga @ 80% capacidad:</b> > 300	<b>Tiempo de carga:</b> 3.5 hours	<b>Tiempo de operación:</b> 5.5 hours
<b>Garantía:</b> 1 año		

## SecuriTEST™ PRO – Definiciones de imágenes



El **analizador de protocolo PTZ** puede ser utilizado sobre la línea activa para detectar/reparar problemas de tableros controladores y cámaras



El **mapeador de hilos** para cableados UTP con presentación clara en pantalla de las condiciones de falla



**Multímetro Digital** con todas las funciones, con despliegue amplio en pantalla de medidas de voltaje AC/DC, corriente AC/DC, ohms y continuidad. Rangos automáticos o manuales seleccionables.



**Disponibilidad** de los menús de acceso completos de las cámaras para una programación mas sencilla.

## El kit SecuriTEST™ PRO incluye:

- Tester portable SecuriTEST™ PRO
- 1 pack de baterías de Lito
- 1 cargador/adaptador AC (Entrada 110 – 240V)
- Auto cargador de 12V
- Cable de video BNC (1.2m)
- Cables del Multímetro Digital
- Cable terminal UTP
- Banda para sujeción/colgar la unidad alrededor del cuello
- Maleta portable

DESCRIPCIÓN	Nº CATÁLOGO
SecuriTEST™ PRO CCTV/Tester de Seguridad	33-892

**IDEAL INDUSTRIES, INC.** Becker Place, Sycamore, IL 60178, USA / +1-815-895-5181 \* 800-435-0705 en USA

**IDEAL INDUSTRIES NETWORKS DIVISION,**  
– A division of IDEAL INDUSTRIES Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, WA5 7TN, U. K. / +44-(0)1925-444446  
\*uksales@idealind.com

**IDEAL INDUSTRIES GmbH,** Gutenbergstr. 10, D-85737 Ismaning, Germany +49-(0)89-996860 \* germanysales@idealind.com

Para información completa de datos de contacto de nuestras oficinas visítenos en:

**[www.europe.idealindustries.de](http://www.europe.idealindustries.de)**